

D-Mic Handheld

Handheld richtmicrofoon



Beschrijving

De D-Mic Handheld microfoon is een robuuste, flexibele en gebruiksvriendelijke unidirectionele microfoon van het transducertype.

De spiraalkabel geeft de spreker bewegingsvrijheid en de ingebouwde LED-ring geeft de status van de microfoon aan: actief of verzoek om te spreken.

Met een handige aan/uit-knop en zijn afscherming tegen storing van mobiele telefoons is de D-Mic Handheld microfoon een perfecte oplossing voor conferentiezalen.

Specificaties

Mechanisch

Materiaal	Messing
Kleur	Matzwart, RAL9011
Kabellengte	Opgewikkeld: 725 mm Uitgerekt: 1500 mm
Afmetingen (mm)	205 (b) × 30 (h) × 30 (d), <i>zonder kabel</i>
Afmetingen verpakt (mm)	238 (b) × 75 (h) × 82 (d)
Gewicht	316 g
Gewicht verpakt	395 g

Elektrisch

Transducerprincipe	Back electret (condensator)
Polair patroon	Unidirectioneel
Frequentie	100~12.000 Hz
Nominale omstandigheden	Bias-weerstand = 1k2 Vdd = 3,3 V DC 1 Pa = 94 dB SPL
Max. SPL @ 1 kHz	115 dB SPL (1% THD+N)
Signaal-ruisverhouding	67 dB A-gewogen (ref 1 Pa)
Gevoeligheid	-52 dB ± 3 dB (0 dB= 1V/Pa bij 1.000 Hz)
Verbruik	0,5 mA (zonder LED-ring) Max. 25 mA (met LED-ring)
Impedantie	1,2KΩ±30%(@1KHz)
Aansluiting	JST Connector

Let op:

- De D-Mic Handheld microfoon vereist een op maat gemaakt inbouwpaneel voor integratie.
- In het geval dat het gebruikt moet worden met de Confidea F-BOX (ref. 71.98.0522), is het noodzakelijk om de connector door te knippen en de draden aan te sluiten op de connector die bij de Confidea F-BOX wordt geleverd.