

Confidea F-CS

Selector de canal Confidea, con montaje empotrado



Descripción

Confidea F-CS es un panel de delegado de Televic para escucha pasiva en sistemas con interpretación simultánea.

Está alojado en una elegante carcasa y tiene unas dimensiones reducidas, que permiten integrarlo de forma minimalista en el mobiliario de cualquier sala de reuniones. Además, se puede montar con orientación horizontal o vertical, lo que permite instalarlo en los reposabrazos de las butacas de un auditorio.

Ofrece una toma jack de 3,5 mm a la que pueden conectarse unos auriculares o un bucle magnético para personas con dificultades auditivas. Para la interpretación simultánea, el panel dispone de un selector de canales y un ajuste del volumen de los auriculares. La pantalla de información muestra el número de canal, el código ISO del idioma seleccionado y el ajuste de volumen.

Ventajas

Confidea F-CS es una solución elegante y discreta que se integra perfectamente en cualquier situación, desde una mesa hasta los reposabrazos de las butacas de un auditorio. La posibilidad de conectar auriculares mejora la accesibilidad para las personas con dificultades auditivas. El selector de canales tiene un manejo muy sencillo y facilita el uso de un servicio de interpretación simultánea.

Esta unidad se encuentra disponible en diferentes colores, tamaños y acabados personalizados, y se puede integrar con limpieza en cualquier entorno. Confidea F-CS funciona sobre una red Plixus® con cableado redundante y es una garantía de fiabilidad máxima.

Características

- » Función de escucha pasiva
- » Función de interpretación
- » Ajuste de volumen de los auriculares
- » Selector de canal de idioma (64 canales disponibles)
- » Indicación del canal seleccionado
- » Esquinas redondeadas para facilitar la instalación
- » Sonido natural, marca de la casa de Televic
- » Montaje en horizontal o en vertical (mesas o reposabrazos)
- » Disponible en colores, tamaños y acabados personalizados

Conectividad

- » Dos conectores RJ45 para cableado en bucle
- » Toma jack estéreo de 3,5 mm para auriculares
- » Alimentación a través de Plixus

Software

- » Para configurar, administrar y utilizar todas las opciones de la unidad, se requiere el software de administración CoCon de Televic. Se encuentran disponibles las siguientes licencias estándar:

CoCon Discussion	71.98.1101
CoCon Interpretation	71.98.1107

Certificaciones

Región	Certificación
Europa	CE

Especificaciones

Mecánicas	
Material	Acero
Color	Acabado Tiger Carbon 01
Dimensiones (mm)	155 (a) × 50 (h) × 30 (p)
Dimensiones inc. envase (mm)	205 (a) × 85 (h) × 40 (p)
Peso	220 g
Peso inc. envase	280 g
Eléctricas	
Tensión	48 VCC
Consumo de corriente	2 W
Salida de auriculares	
Salida máxima	> 10 mW
Respuesta de frecuencia	22-22.000 Hz
Rango dinámico	> 90 dB
THD al nivel nominal	< 0,1%
Impedancia de carga	16-32 Ω

Diagrama técnico

