

Unite BP

Bloc batterie Li-ion pour Unite TP, RP, RP-T



Description

Ce bloc batterie* rechargeable au lithium-ion est compatible avec les émetteurs de poche Unite TP et les récepteurs de poche Unite RP/RP-T.

La batterie comprend des fonctions de protection intégrées, notamment :

- Protection contre la surcharge
- Protection contre la surdécharge
- Protection contre la surintensité
- Protection contre les courts-circuits

Le remplacement doit être effectué uniquement par un technicien de service autorisé. Veuillez consulter le manuel d'entretien « Remplacement de la batterie d'un appareil de poche Unite ».

Les batteries sont vendues par boîte de six.

* Pour connaître la durée de fonctionnement de la batterie, veuillez consulter les fiches techniques des appareils de poche.

Certification

Région	Certification
Europe	CE

Les certifications pour d'autres régions sont disponibles sur demande.

Caractéristiques

Données mécaniques	
Dimensions	35,5 x 52,2 x 12 mm
Longueur du câble	45 ± 2 mm 51 ± 2 mm avec connecteur
Dimensions avec emballage (par 6)	120 x 60 x 70 mm
Poids	40,8 g
Poids avec emballage (par 6)	270 g
Batterie	
Type de batterie	Lithium-ion
Capacité	2 200 mAh / 7,92 Wh
Tension de sortie	3,6 V
Durée de fonctionnement	Voir fiches techniques des appareils de poche
Durée de charge	0-100 % ~ 4 h 0-80 % ~ 2 h
Température de charge	0 à +35°C
Température de fonctionnement	-10 à +40°C
Température de stockage	-20 à +50°C
Humidité	0 à 90 %

Siège social Belgique

+32 51 30 30 45

conference@televic.com

<https://www.televic.com/en/conference>

France

+33 3 74 09 52 76

conference-france@televic.com

www.televic-conference.fr

Asie

+86 21 61 48 01 23

conference@televic.com

www.televic-conference.com.cn

États-Unis

+1 916 920 0901

conference-us@televic.com

Toutes les informations présentées ici sont la propriété de Televic Conference, 2025. Televic se réserve le droit de modifier le présent document sans préavis.

Version 1.0